



Fréquences micros sans fil et appareils in-ear

Toute Belgique

Validité du 01-09-2018 au 31-12-2018



La licence n'est valable qu'accompagnée de ce document

<http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/radio/micro>

Channel	Fmin (MHz)	Fmax (MHz)	Toute Belgique	Remarks
	29,7	47	OK	Puissance limitée à 10 mW PAR
	174	202	OK	Puissance conformément à l'autorisation
9	202	209	OK	Sans licence pour puissance < = 50 mW PAR
10	209	216	NOK	
21	470	478	NOK	
22	478	486	NOK	
23	486	494	OK	Puissance conformément à l'autorisation
24	494	502	NOK	
25	502	510	NOK	
26	510	518	NOK	
27	518	526	OK	Sans licence pour puissance < = 50 mW PAR
28	526	534	OK	Puissance conformément à l'autorisation
29	534	542	NOK	
30	542	550	NOK	
31	550	558	NOK	
32	558	566	NOK	
33	566	574	NOK	
34	574	582	NOK	
35	582	590	NOK	
36	590	598	OK	Puissance conformément à l'autorisation
37	598	606	OK	Puissance conformément à l'autorisation
38	606	614	NOK	
39	614	622	OK	Puissance conformément à l'autorisation
40	622	630	NOK	
41	630	638	NOK	
42	638	646	NOK	
43	646	654	NOK	
44	654	662	NOK	
45	662	670	NOK	
46	670	678	NOK	
47	678	686	NOK	
48	686	694	OK	Puissance conformément à l'autorisation
49	694	702	NOK	
50	702	710	OK	Puissance conformément à l'autorisation
51	710	718	NOK	
52	718	726	NOK	
53	726	734	NOK	
54	734	742	NOK	
55	742	750	NOK	
56	750	758	NOK	
57	758	766	NOK	
58	766	774	OK	Puissance conformément à l'autorisation
59	774	782	OK	Puissance conformément à l'autorisation
60a	782	786	OK	Puissance conformément à l'autorisation
60b	786	789	OK	Puissance limitée à 12 mW PAR
	789	822	NOK	
	823	826	OK	Sans licence pour puissance < = 20 mW PIRE (micros à main) ou < = 100 mW PIRE (Micros de poche)
	826	832	OK	Sans licence pour puissance < = 100 mW PIRE
	832	862	NOK	
	863	865	OK	Sans licence pour puissance < = 10 mW PIRE
	1492	1518	OK	Puissance < = 50 mW PIRE, à utiliser uniquement à l'intérieur des bâtiments
	1785	1800	OK	Sans licence pour puissance < = 20 mW PIRE ou < = 50 mW PIRE (Micros de poche)
	1800	1804,8	OK	Puissance < = 20 mW PIRE ou < = 50 mW PIRE (Micros de poche)

Remarques

